

Link do produktu: <https://termix24.pl/miernik-cegowy-gfm-1000-15-mh1-wieszak-magnetyczny-p-78607.html>



MIERNIK CĘGOWY GFM 1000-15 + MH1 WIESZAK MAGNETYCZNY

Cena	1 050,00 zł
Cena poprzednia	1 141,27 zł
Numer katalogowy	B 601077401
Kod producenta	0601077401
Kod EAN	4053423340655
Producent	BOSCH

Opis produktu

Dane techniczne:

Napięcie AC
1 000 V
Rozdzielczość pomiaru napięcia prądu przemiennego
1 V
Dokładność pomiaru napięcia prądu przemiennego
 $\pm 1,5\% + 5$
Natężenie prądu przemiennego
200 A
Rozdzielczość pomiaru natężenia prądu przemiennego
0.1 A
Dokładność pomiaru natężenia prądu przemiennego
 $\pm 3.0\% + 3$
Napięcie prądu stałego
1 000 V
Rozdzielczość pomiaru napięcia prądu stałego
1 V
Dokładność napięcia prądu stałego
 $\pm 1,0\% + 2$
Rezystancja
60 M?
Rozdzielczość pomiaru rezystancji
0,01 M?
Dokładność pomiaru rezystancji
 $\pm 2,0\% + 5$
Ciągłość
tak
Rozdzielczość pomiaru ciągłości
0.1 Ohm
Dokładność pomiaru ciągłości
 $\pm 1.0\% + 5$
Rozdzielczość pomiaru częstotliwości
0,01 kHz
Dokładność pomiaru częstotliwości
 $\pm 0,1\% + 2$
Niska impedancja wejściowa (LoZ)

1 000 V
Stopień ochrony IP
IP54
Rzeczywista wartość RMS
tak
Klasa bezpieczeństwa
CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Typ wyświetlacza
LCD, inwersyjny
Bezdotykowy pomiar napięcia (NCV)
tak
Latarka
tak
Sygnalizacja dźwiękiem
tak
Zakres pomiarowy częstotliwości
10 Hz to 50 kHz
Zakres pomiaru ciągłości
0 ?
Wykrywanie przerwanego kabla
nie

Wyższa wytrzymałość dzięki stopniowi ochrony IP54 i wygodnemu uchwytowi ułatwiającemu pracę w trudnych warunkach
Mierzy natężenie prądu przemiennego w zakresie do 200 A AC i posiada konstrukcję z otwartymi cęgami, która zapewnia szybszą pracę
Kompaktowa konstrukcja z kompatybilnym wieszakiem magnetycznym (MH 1 Professional) umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach.

W zestawie:

Torebka
2 baterie 1,5 V LR6 (AA)
MS 90 Professional
MH 1 Professional

**